

# **HP LASERJET PRO M501 N**

## **Műszaki adatok**

Fekete nyomtatási sebesség:

Normál: Akár 43 oldal percenként [1](#)

Első lap kinyomtatása (üzemkész)

Fekete: Akár 5,8 mp alatt [2](#)

Fekete nyomtatási minőség (legjobb)

- 600 x 600 dpi, legfeljebb 4800 x 600 dpi

Nyomtatásfelbontás-technológiák

HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi

Kihasználtság (havi, A4)

Max. 100 000 oldal [3](#)

Javasolt havi oldalmennyiség

1500–6000 [4](#)

Nyomtatási technológia

- Lézer

Processzor sebesség

1500 MHz

Nyomtatónyelvek

HP PCL 5, HP PCL 6, HP Postscript 3-as szintű emuláció, közvetlen PDF-nyomtatás (v 1.7), URF, PCLM, PWG

Képernyő

- 2 soros LCD (szöveges)

Cserepatronok

HP 87A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (9000 oldal) CF287A, HP 87X fekete eredeti LaserJet tonerkazetta (18 000 oldal) CF287X [11](#)

## **Csatlakozások**

HP ePrint képesség

Van

Mobil nyomtatási képesség

- HP ePrint  
Apple AirPrint™  
Mopria™-tanúsítvánnyal

Vezeték nélküli használat

- Nincs

Csatlakozások, alapfelszereltség

- Nagy sebességű USB 2.0 gazda-/eszközportok
- Gyors Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, Gigabit Ethernet 1000 Base-T

### **Hálózati használatra kész**

Szabvány (beépített Gigabit Ethernet)

### **Minimális rendszerkövetelmények**

- Kompatibilis operációs rendszer (lásd: „Kompatibilis operációs rendszerek”)
  - CD-ROM-meghajtó vagy internetkapcsolat (a szoftvertelepítéshez)
  - Dedikált USB-kapcsolat vagy hálózati kapcsolat (vezetékes vagy vezeték nélküli)
  - 1 GB szabad merevlemez-terület
  - Az operációs rendszer minimális hardverkövetelményeiért forduljon az operációs rendszer gyártójához, például a microsoft.com webhelyen
- 
- Kompatibilis operációs rendszer (lásd: „Kompatibilis operációs rendszerek”)
  - Internetkapcsolat (a szoftvertelepítéshez)
  - Dedikált USB-kapcsolat vagy hálózati kapcsolat (vezetékes vagy vezeték nélküli)
  - 1 GB szabad merevlemez-terület
  - Az operációs rendszer minimális hardverkövetelményeiért forduljon az operációs rendszer gyártójához, például az Apple.com webhelyen

### **Kompatibilis operációs rendszerek**

A mellékelt illesztőprogrammal kompatibilis Windows rendszerek: A Windows 10 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 8/8.1 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 7 összes 32 és 64 bites kiadása, a Windows Vista összes 32 bites kiadása (Home Basic, Premium, Professional stb.)  
 A (HP.com webhelyről letöltött) Universal Print Driver illesztőprogrammal kompatibilis Windows rendszerek: A Windows 10 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 8/8.1 összes 32 és 64 bites kiadása (kivéve a táblagépek RT rendszereit), a Windows 7 összes 32 és 64 bites kiadása, a Windows Vista összes 32 és 64 bites kiadása (Home Basic, Premium, Professional stb.)  
 Mac OS (a HP nyomtató-illesztőprogramok a <http://www.HP.com> webhelyen és az Apple Store áruházban érhetők el): OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.7 Lion  
 Mobil operációs rendszerek (operációs rendszerbe épített illesztőprogramok): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT  
 Linux rendszerek (operációs rendszeren belüli HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x)

Egyéb operációs rendszerek: UNIX <sup>9</sup>

## Memóriaspecifikációk

Memória, alapfelszereltség

256 MB

Maximális memória

256 MB

## Papírkezelés

Papírkezelő bemenet, alapfelszereltség

- 100 lapos többfunkciós tálca és 550 lapos főkazetta

Papírkezelő bemenet, opcionális

Opcionális 550 lapos kazettatálca (3. tálca) [14](#)

Papírkezelő kimenet, alapfelszereltség

- 250 lapos
- nyomtatott oldalt lefelé fordító kimeneti tálca

Maximális kimeneti kapacitás (lap)

Akár 250 lap

Kétoldalas nyomtatás

- Kézi

Támogatott hordozóméretetek

- 1. tálca: 10 x 15 cm, A4, A5, A6, boríték B5, boríték C5, egyéni, boríték DL, B5 (JIS), B6 (JIS)
- 2. és 3. tálca: A4, A5, A6, egyéni, B5 (JIS), B6 (JIS)

Hordozóanyag-méretetek, egyedi

1. tálca: 76,2 x 127 mm – 215,9 x 355,6 mm; 2. és 3. tálca: 105 x 148 mm – 215,9 x 355,6 mm

Hordozótípusok

Papír (sima, könnyű, közepes tömegű, közepes, nehéz, extranehez, bankpostapapír, karton, színes, fejléces, előnyomott, előlyukasztott, újrahasznosított, durva, Ecofficient); Boríték; Címkék; Írásvetítő-fólia

Támogatott hordozósúly

1. tálca: 60–220 g/m<sup>2</sup>; 2. és 3. tálca: 60–220 g/m<sup>2</sup>

## Tápellátási és üzemeltetési követelmények

Tápellátás

Bemeneti feszültség: 200–240 V~, 50 Hz (Nem kettős feszültség, a tápellátás alkatrészszaám szerint változik az opció számozott kódazonosítójával)

Energiafogyasztás

660 watt (aktív állapot, nyomtatás), 6,1 watt (készenlét), 1,3 watt (alvó állapot), 0,7 watt (automatikus kikapcsolás/ébredés USB-kapcsolattal, szállításkor)

letiltva), 0,1 watt (automatikus kikapcsolás/kézi bekapcsolás), 0,1 watt (kézi kikapcsolás) <sup>7</sup>

Működési hőmérséklet-tartomány

15–32,5°C

Működési levegőnedvesség-tartomány

30–70% relatív páratartalom

Hangteljesítmény-kibocsátás (készenlét)

4,0 B(A) <sup>6</sup>

Hangnyomás-kibocsátás a készülék mellett (aktív, nyomtatás)

54 dB(A) <sup>6</sup>

## Méret és súly

Minimális méretek (Sz x H x M)

418 x 376 x 289 mm <sup>5</sup>

Maximális méretek (SZ x H x M)

418 x 639 x 289 mm <sup>5</sup>

Súly

11,4 kg

Csomag mérete (sz x h x m)

497 x 398 x 466 mm

Csomag súlya

14,5 kg

## Tartozékok

A csomag tartalma

HP LaserJet Pro M501

Előre telepített, induló HP LaserJet tonerkazetta (fekete: 6000 oldal)

Mellékelt dokumentáció (üzembe helyezési útmutató, első lépések útmutató, felhasználói útmutató, támogatási szórólap, jótállási útmutató)

Nyomtatódokumentáció és szoftverek CD lemezen

Szoftver-illesztőprogramok és dokumentáció CD lemezen

Szoftvert és elektronikus dokumentációt tartalmazó CD lemezek

Tápkábel

A kábel tartozék

Nem, az USB-kábelt külön meg kell vásárolni

Jótállás

1 év jótállás. A jótállási és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi jogszabályoknak megfelelően változnak. Látogasson el a <http://www.hp.com/support> címre, és ismerje meg a HP díjnyertes szervizszolgáltatási és támogatási lehetőségeit a régiójában.